

FO-Patchpanel OV-S
19"/1HE, Breakout box OV-S, E9/125 OS2
mit Adaptern



FO-Spleißbox OV-S, 19"/1HE, ausziehbar, Bestückungsbeispiel mit 6 SC Duplex-Adaptern

BESCHREIBUNG

Patchpanel (Breakoutbox) zum Abschluss vorkonfekionierter Glasfaserkabeln, maximal 96 Fasern.
Bestückt mit maximal 12 bzw. 24 FO-Adaptern.

LIEFERUMFANG

Breakoutbox mit
- zwei gerade Kabeleinführungen
- eingeschraubten FO-Adaptern

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Gehäuse: Vollmetall, schwarz, Schublade mit Auszugsicherung, Panel lässt sich auch tiefenvariabel einbauen (in fünf Stufen, maximal 50 mm)
Farbe: ähnlich RAL 7035, ähnlich RAL 9005 oder in Edelstahl
Beschriftung: Nummer als Siebdruck auf der Frontplatte
Aufnahme: bis zu 96 Fasern
Zugentlastung: über Kabelbinder und Kabelverschraubung
Kabeleinführung: hinten links und rechts mit vorgestanzten Kabeleinführungen M15, M20 und M25 - diese vorgestanzten Löcher können bei Bedarf geöffnet werden (bei Bedarf Kabelschrägeinführung)
Abmessungen: 19"/1HE
Adapter: SCD, LCD, LCQ, LSH farbige Kunststoffgehäuse oder ST Metallgehäuse, Keramik-Sleeves

VERSIONEN

Artikelnr.	Produkt	Farbe (Frontplatte)	Anzahl Adapter	Adapter	Adaptorausrichtung	Farbe (Adapter)	VE
41542300ZY	Breakoutbox OV-S 6xLCD, OS2	schwarz	6	LCD	versetzt waagerecht	blau	1 Stk.
41525000ZY	Breakoutbox OV-S 6xLCD, OS2	lichtgrau	6	LCD	versetzt waagerecht	blau	1 Stk.
41542400ZY	Breakoutbox OV-S 12xLCD, OS2	schwarz	12	LCD	versetzt waagerecht	blau	1 Stk.
41545100ZY	Breakoutbox OV-S 12xLCD, OS2	schwarz	12	LCD	schräg	blau	1 Stk.
41525400ZY	Breakoutbox OV-S 12xLCD, OS2	lichtgrau	12	LCD	versetzt waagerecht	blau	1 Stk.
41534200ZY	Breakoutbox OV-S 24xLCD, OS2	schwarz	24	LCD	versetzt waagerecht	blau	1 Stk.
41525800ZY	Breakoutbox OV-S 24xLCD, OS2	lichtgrau	24	LCD	versetzt waagerecht	blau	1 Stk.
41540100ZY	Breakoutbox OV-S 8xLCQ, OS2	schwarz	8	LCQ	vertikal	blau	1 Stk.
41545700ZY	Breakoutbox OV-S 12xLCQ, OS2	schwarz	12	LCQ	schräg	blau	1 Stk.
41540000ZY	Breakoutbox OV-S 24xLCQ, OS2	schwarz	24	LCQ	vertikal	blau	1 Stk.
41520700ZY	Breakoutbox OV-S 24xLCQ, OS2	lichtgrau	24	LCQ	vertikal	blau	1 Stk.
41545900ZY	Breakoutbox OV-S 6xLCD/APC, OS2	schwarz	6	LCD/APC	versetzt waagerecht	grün	1 Stk.
41544400ZY	Breakoutbox OV-S 6xLCD/APC, OS2	lichtgrau	6	LCD/APC	versetzt waagerecht	grün	1 Stk.
41545800ZY	Breakoutbox OV-S 12xLCD/APC, OS2	schwarz	12	LCD/APC	versetzt waagerecht	grün	1 Stk.
41544500ZY	Breakoutbox OV-S 12xLCD/APC, OS2	lichtgrau	12	LCD/APC	versetzt waagerecht	grün	1 Stk.
41512500ZY	Breakoutbox OV-S 24xLCD/APC, OS2	schwarz	24	LCD/APC	versetzt waagerecht	grün	1 Stk.
41511900ZY	Breakoutbox OV-S 24xLCD/APC, OS2	lichtgrau	24	LCD/APC	versetzt waagerecht	grün	1 Stk.
41540700ZY	Breakoutbox OV-S 6xSCD, OS2	schwarz	6	SCD	vertikal	blau	1 Stk.
41526200ZY	Breakoutbox OV-S 6xSCD, OS2	lichtgrau	6	SCD	vertikal	blau	1 Stk.
41540800ZY	Breakoutbox OV-S 12xSCD, OS2	schwarz	12	SCD	vertikal	blau	1 Stk.
41526600ZY	Breakoutbox OV-S 12xSCD, OS2	lichtgrau	12	SCD	vertikal	blau	1 Stk.
41540900ZY	Breakoutbox OV-S 24xSCD, OS2	schwarz	24	SCD	vertikal	blau	1 Stk.
41527000ZY	Breakoutbox OV-S 24xSCD, OS2	lichtgrau	24	SCD	vertikal	blau	1 Stk.
41531900ZY	Breakoutbox OV-S 6xLSH/APC, OS2	lichtgrau	6	LSH/APC	vertikal	grün	1 Stk.
41532100ZY	Breakoutbox OV-S 12xLSH/APC, OS2	lichtgrau	12	LSH/APC	vertikal	grün	1 Stk.
41532300ZY	Breakoutbox OV-S 24xLSH/APC, OS2	lichtgrau	24	LSH/APC	vertikal	grün	1 Stk.
41511800ZY	Breakoutbox OV-S 24xLSH-C/APC, OS2	lichtgrau	24	LSH-C/APC	vertikal	grün	1 Stk.

Weitere Varianten auf Anfrage.