

Panneau de brassage FO OV-S

19"1U, Breakout box OV-S, E9/125 OS2
avec adaptateurs



Boîtier breakout pour fibre optique OV-S, 19"1U, extractible, exemple de configuration avec 6 adaptateurs SCD

DESCRIPTION

Pour la terminaison des câbles à fibre optique préassemblés - 96 fibres au maximum.
Equippé d'un maximum de 12 / 24 adaptateurs FO.

CONTENU DE LA LIVRAISON

Boîtier breakout
deux entrées de câble
des adaptateurs FO, fixés par des vis

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES

Boîtier: entièrement en métal, noir, tiroir extractible avec un mécanisme de verrouillage, le panneau permet un montage réglable en profondeur (en 5 pas, au maximum 50 mm)
Couleur (avant): similaire à RAL 7035, similaire à RAL 9005 ou acier inoxydable
Impression: nombres (impression en sérigraphie) sur la plaque frontale
Capacité: jusqu'à 96 fibres
Décharge de traction: avec un serre-câble et presse-étoupe à vis (M20)
Entrée de câble: à l'arrière à gauche et à droite avec entrées de câble pré-tamponnées M15, M20 et M25 - ces trous pré-tamponnés peuvent être ouverts si nécessaire
Dimensions: 19"1U
Adaptateurs: SCD, LCD, LCQ, LSH Boîtiers en polymère colorée ou ST en métal, manchons de guidage céramique

VERSIONS

| N° d'article | Produit | Couleur (panneau avant) | Nombre d'adaptateurs | Adaptateurs | Adapter orientation | Couleur (adaptateur) | UV |
|--------------|---|-------------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|-------|
| 41542300ZY | Boîtier breakout OV-S 6xLCD, OS2 | noire | 6 | LCD | décalage horizontal | bleu | 1 pc. |
| 41525000ZY | Boîtier breakout OV-S 6xLCD, OS2 | gris clair | 6 | LCD | décalage horizontal | bleu | 1 pc. |
| 41542400ZY | Boîtier breakout OV-S 12xLCD, OS2 | noire | 12 | LCD | décalage horizontal | bleu | 1 pc. |
| 41545100ZY | Boîtier breakout OV-S 12xLCD, OS2 | noire | 12 | LCD | angulaire | bleu | 1 pc. |
| 41525400ZY | Boîtier breakout OV-S 12xLCD, OS2 | gris clair | 12 | LCD | décalage horizontal | bleu | 1 pc. |
| 41534200ZY | Boîtier breakout OV-S 24xLCD, OS2 | noire | 24 | LCD | décalage horizontal | bleu | 1 pc. |
| 41525800ZY | Boîtier breakout OV-S 24xLCD, OS2 | gris clair | 24 | LCD | décalage horizontal | bleu | 1 pc. |
| 41540100ZY | Boîtier breakout OV-S 8xLCQ, OS2 | noire | 8 | LCQ | vertical | bleu | 1 pc. |
| 41545700ZY | Boîtier breakout OV-S 12xLCQ, OS2 | noire | 12 | LCQ | angulaire | bleu | 1 pc. |
| 41540000ZY | Boîtier breakout OV-S 24xLCQ, OS2 | noire | 24 | LCQ | vertical | bleu | 1 pc. |
| 41520700ZY | Boîtier breakout OV-S 24xLCQ, OS2 | gris clair | 24 | LCQ | vertical | bleu | 1 pc. |
| 41545900ZY | Boîtier breakout OV-S 6xLCD/APC, OS2 | noire | 6 | LCD/APC | décalage horizontal | vert | 1 pc. |
| 41544400ZY | Boîtier breakout OV-S 6xLCD/APC, OS2 | gris clair | 6 | LCD/APC | décalage horizontal | vert | 1 pc. |
| 41545800ZY | Boîtier breakout OV-S 12xLCD/APC, OS2 | noire | 12 | LCD/APC | décalage horizontal | vert | 1 pc. |
| 41544500ZY | Boîtier breakout OV-S 12xLCD/APC, OS2 | gris clair | 12 | LCD/APC | décalage horizontal | vert | 1 pc. |
| 41512500ZY | Boîtier breakout OV-S 24xLCD/APC, OS2 | noire | 24 | LCD/APC | décalage horizontal | vert | 1 pc. |
| 41511900ZY | Boîtier breakout OV-S 24xLCD/APC, OS2 | gris clair | 24 | LCD/APC | décalage horizontal | vert | 1 pc. |
| 41540700ZY | Boîtier breakout OV-S 6xSCD, OS2 | noire | 6 | SCD | vertical | bleu | 1 pc. |
| 41526200ZY | Boîtier breakout OV-S 6xSCD, OS2 | gris clair | 6 | SCD | vertical | bleu | 1 pc. |
| 41540800ZY | Boîtier breakout OV-S 12xSCD, OS2 | noire | 12 | SCD | vertical | bleu | 1 pc. |
| 41526600ZY | Boîtier breakout OV-S 12xSCD, OS2 | gris clair | 12 | SCD | vertical | bleu | 1 pc. |
| 41540900ZY | Boîtier breakout OV-S 24xSCD, OS2 | noire | 24 | SCD | vertical | bleu | 1 pc. |
| 41527000ZY | Boîtier breakout OV-S 24xSCD, OS2 | gris clair | 24 | SCD | vertical | bleu | 1 pc. |
| 41531900ZY | Boîtier breakout OV-S 6xLSH/APC, OS2 | gris clair | 6 | LSH/APC | vertical | vert | 1 pc. |
| 41532100ZY | Boîtier breakout OV-S 12xLSH/APC, OS2 | gris clair | 12 | LSH/APC | vertical | vert | 1 pc. |
| 41532300ZY | Boîtier breakout OV-S 24xLSH/APC, OS2 | gris clair | 24 | LSH/APC | vertical | vert | 1 pc. |
| 41511800ZY | Boîtier breakout OV-S 24xLSH-C/APC, OS2 | gris clair | 24 | LSH-C/APC | vertical | vert | 1 pc. |

Variante sur demande