

Type B strap clamp without trough

abrazaderas de la correa.

Tipo B sin artesa

distancia de fijación ≤ 1200 / 800 / 600 mm



Type B strap clamp without trough

DESCRIPCIÓN

Para colocar varios cables independientemente en paralelo en techos y paredes.

La integridad del circuito del sistema se consigue para los tipos de cable Datwyler Keram (N)HXH / (N)HXH CL / (N)HXCH FE180/E30-E60, (N)HXH / (N)HXCH FE180/E90, JE-H(S)H FE180/E30-E90, JE-H(S)HRH FE180/E30-E90.

NOTA

El riel en forma de C 2970/2 SLD es necesario para fijar las abrazaderas de la correa.

VERSIONES

N° de artículo	Producto	Cable Ø[mm]	UE
1300043	abrazaderas de la correa. B 12 D	6- 12	100 pza.
1300044	abrazaderas de la correa. B 14 D	10- 14	100 pza.
1300045	abrazaderas de la correa. B 16 D	12- 16	100 pza.
1300046	abrazaderas de la correa. B 18 D	14- 18	100 pza.
1300047	abrazaderas de la correa. B 22 D	18- 22	100 pza.
1300048	abrazaderas de la correa. B 26 D	22- 26	100 pza.
1300049	abrazaderas de la correa. B 30 D	26- 30	100 pza.
1300050	abrazaderas de la correa. B 34 D	30- 34	100 pza.
1300051	abrazaderas de la correa. B 38 D	34 - 38	100 pza.
1300052	abrazaderas de la correa. B 42 D	38- 42	100 pza.
1300053	abrazaderas de la correa. B 46 D	42- 46	100 pza.
1300054	abrazaderas de la correa. B 50 D	46- 50	50 pza.
1300055	abrazaderas de la correa. B 54 D	50- 54	50 pza.
1300056	abrazaderas de la correa. B 58 D	54- 58	50 pza.
1300059	abrazaderas de la correa. B 76 D	70- 76	50 pza.
1300057	abrazaderas de la correa. B 64 D	58- 64	50 pza.
1300060	abrazaderas de la correa. B 82 D	76- 82	50 pza.
1300058	abrazaderas de la correa. B 70 D	64- 70	50 pza.
1300061	abrazaderas de la correa. B 90 D	82- 90	50 pza.
1300062	abrazaderas de la correa. B 100 D	90- 100	25 pza.
1300063	abrazaderas de la correa. B 110 D	100- 110	25 pza.